

Art-Nr.: M3-3-AC-Parent.140



## M3-3 Wechselstrom/-spannung/AC Messgerät 10 - 40 VDC (galv. getrennt) ohne 24VDC/50mA grün Frontseitig IP 65 600VAC, 5AAC

### Abmessungen:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Abmessung (BxHxT mm): | 96 x 24 x 120 |
| Breite:               | 96 mm         |
| Höhe:                 | 24 mm         |
| Länge:                | 144 mm        |

### Technische Daten:

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Versorgung:      | 10 - 40 VDC (galv. getrennt) |
| Digitaleingang:  | ohne                         |
| Geberversorgung: | 24VDC/50mA                   |
| Ziffernfarbe:    | grün                         |
| Schutzart:       | Frontseitig IP 65            |
| Messeingang:     | 600VAC, 5AAC                 |
| Typ-Name:        | M3-3                         |

### Allgemeine technische Daten:

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Stellenanzahl:                    | 5                                                             |
| Abmessung (BxHxT mm):             | 96 x 24 x 120                                                 |
| Umgebungstemperatur:              | 0 - +50 °C                                                    |
| Lagertemperatur:                  | -20 - +80 °C                                                  |
| Ziffernfarbe:                     | rot                                                           |
| Anzeige:                          | LED                                                           |
| abschaltbare MIN/MAX-Wertabfrage: | ja                                                            |
| Ausgang:                          | Schaltausgang: 2 Relaisausgänge (Wechsler)230VAC/5A, 30VDC/5A |
| Linearisierung:                   | 30 Stützpunkte-Linearisierung des Messeinganges               |
| Bedienung:                        | frontseitig über Folientastatur                               |
| Anzeigebereich:                   | -19999 - 99999                                                |
| Bediensperre:                     | über 4-stelligen Code                                         |
| Schutzart:                        | Frontseitig IP 65                                             |
| Gehäuse:                          | B96 x H24 x T145 mm einschl. Steckklemme                      |
| Ziffernhöhe / Segmente:           | Ziffernhöhe 14mm                                              |
| Anschlüsse:                       | steckbare Schraubklemme                                       |
| Messung:                          | Echt, Effektiv, RMS                                           |

### Kontakt

Dahms GmbH    Max-Keith-Straße 66    45136 Essen    [Telefon: 0201 - 890885-0](tel:0201-890885-0)    [E-Mail: dahms@dahms-gmbh.de](mailto:dahms@dahms-gmbh.de)